



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МБУ

«О/Л «Сосновый бор»

Н.В. Зернина

приказ № 17 от «10» 06. 2019г.

## Инструкция ПБ № 12

### при срабатывании пожарной сигнализации

1. При срабатывании сигнала тревоги нужно подойти к контроллеру, и по индикации на панели определить от какого именно шлейфа поступил сигнал. Далее проверить зону обнаружения, осмотреть все детекторы и установить причину срабатывания. В случае обнаружения очага возгорания - действовать по инструкции действий при пожаре. При обнаружении задымления, не связанного с пожарной опасностью (например, на пищеблоке), запыления, ликвидировать причину, проветрить помещение, после чего сигнализация должна отключиться.
2. Если АПС имеет выход на центральный пункт пожарной охраны, то по имеющемуся номеру телефона проинформировать диспетчера ЦППО о причинах срабатывания АПС.
3. Если никаких видимых причин для срабатывания не обнаружено, можно отключить звуковой сигнал на центральном блоке. Этот процесс может проводиться по-разному, в зависимости от марки устройства. Большинство производителей вкладывают пошаговые инструкции при срабатывании пожарной сигнализации внутрь технической документации или паспорта изделия.

При отсутствии такой информации можно воспользоваться несколькими стандартными командами, которые поддерживает большинство приборов:

- Нажать несколько раз кнопку под пиктограммой с колокольчиком (если такая есть);

- На циферблате приборной панели несколько раз нужно нажать кнопку со звездочкой;
- Нажать решетку, набрать номер сработавшего шлейфа (зону обнаружения) и нажать звездочку.

Необходимо заметить, что даже если сигнализация отключилась это только первый этап. Нужно еще обнаружить причину срабатывания и устранить ее. Как правило, начинают с профилактической очистки детекторов, находящихся в помещении где произошел сбой. Затем в том же помещении проверяются линии подключения датчиков к шлейфу, на предмет короткого замыкания. И только после этого на исправность проверяется сам шлейф в шкафу управления.

Если все действия, описанные в инструкции при срабатывании пожарной сигнализации, не произвели желаемого эффекта и после включения она продолжает работу, нужно вызывать специалиста из компании по обслуживанию. До этого времени можно отключить шлейф с неисправным детектором.